


転送でんわサービス

※音声通話サービスにご加入のお客様向けの付加サービスです
※お申込、基本利用料は不要です(転送時の通話料が必要です)

かかってきた電話をあらかじめ登録した他の携帯電話やオフィス、ご家庭の電話などに転送できます。電波の届かない場所にいるときや、携帯電話の電源を切っている場合でも大切な連絡を逃しません。

料金について

"ご契約の携帯電話から転送先への通話料がかかります。(月額基本料金は無料です)
但し、「転送先の登録」、「開始」、「停止」などの各種操作を行う場合の通話料はかかりません。
(海外から操作した場合を除きます)"



※留守番電話サービスにご加入の場合、通話が留守番電話サービスセンターへ接続されたときは、発信者の電話機からご契約者の携帯電話への通話料が発信者にかかります。(お客様が登録された応答メッセージが流れ出した時点から通話料がかかります)

※転送先を海外へ設定することはできません。

◎ 転送先電話番号の登録・変更

step
1



を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「メインメニューです。転送電話サービスの呼び出し時間設定を行うには数字の1を、ガイダンスの有・無設定を行うには数字の2を、転送先電話番号の登録および変更を行うには数字の3を、サービス内容の確認を行うには数字の4を、終了するには#を押して下さい。」


step
2



を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「転送先電話番号を入力して下さい。」

step
3



転送先の電話番号を入力して下さい。

※転送先電話番号はお間違いにならない様お気をつけ下さい。誤って入力した場合は、誤った電話番号に転送されます。

※固定電話の場合は、市外局番から入力して下さい。

音声ガイダンスが流れます。

「転送先電話番号に、XXXX-XXXX-XXXXを登録します。よろしければ#を、訂正するには*を押して下さい。」

step
4

アナウンスの電話番号でよければ#を、訂正する場合は*を押して下さい。
転送電話番号のアナウンス確認後に押して下さい。
音声ガイダンスが流れます。
「設定いたしました。メインメニューです。…サービス内容の確認を行うには数字の4を、終了するには#を押して下さい。」

step
5



を押して終了します。

◎ 転送先の電話番号を変更する場合

上記、step 1 ~ step 5 の操作をして下さい。

転送先電話番号が上書きされます。

※ガイダンスに従って設定して下さい。

転送でんわサービス

※音声通話サービスにご加入のお客様向けの付加サービスです
※お申込、基本利用料は不要です(転送時の通話料が必要です)

◎ 転送でんわサービスの開始

※本サービスの初期値は「停止」になっています。

step
1

1 4 2 1  を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「転送先を×××-××××-××××に設定しました。」

【留守番電話サービスに加入されている場合】

転送先が通話中の場合に、留守番センターにメッセージの登録を希望される場合は数字の1を、希望されない場合には数字の0を押して下さい。

※留守番電話サービスに加入されていない場合は、 を押し、終了して下さい。

step
2

1 または 0 を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「設定いたしました。」

step
3

 を押しして終了します。

※転送電話を「開始」にしても電話をかけることができます。
※電源が入っている状態で電波が届いている場合は、転送先に転送されるまでは着信音が鳴りますので、その間は電話に出ることが出来ます。(転送時間を0秒に設定した場合を除く)

◎ 転送でんわサービスの停止

※本サービスの設定は「停止」になっています。

step
1

1 4 2 0  を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「サービスを停止しました。」

step
2

 を押しして終了します。

転送でんわサービスの停止では、以下のガイダンスとなる場合もあります。

●転送でんわサービスが停止に設定されている場合

音声ガイダンスが流れます。
「現在、サービスは停止中です。」

●転送でんわサービスが停止に設定されており、かつ留守番電話サービスが開始に設定されている場合

音声ガイダンスが流れます。
「現在、留守番電話サービス中です。」

◎ 設定状態の確認

転送でんわサービスの「開始」、「停止」の状態や、各種設定内容を確認できます。

step
1

1 4 2 9  を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「メインメニューです。…サービス内容の確認を行うには数字の4を、終了するには#を押して下さい。」

step
3

 を押しして終了します。

step
2

4 を押します。

音声ガイダンスが流れます。

【「開始」の設定の場合】

「現在、転送でんわサービス中です。」

【「停止」の設定、かつ転送先電話番号が登録済みの場合】

「現在、サービスは停止中です。」

【転送先電話番号が登録されている場合】

転送先電話番号に×××-××××-××××が登録されています。呼出時間は〇〇〇秒が設定されています。メインメニューです。…

※転送電話番号が未登録の場合は、「転送先電話番号が登録されていません。電話番号を登録して下さい」などのガイダンスが流れます。

◎ 呼出時間の設定

電波が届いている状態で、接続先に接続されるまでの呼出時間を設定することができます。

step
1

1 4 2 9  を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「メインメニューです。転送でんわサービスの呼出時間設定を行うには数字の1を、…、終了するには#を押して下さい。」

step
2

1 を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「転送でんわサービスの呼出秒数を0から120の間で入力し、最後に#を押して下さい。」

step
3

呼び出し秒数を入力し、最後に  を押します。

※たとえば30秒に設定する場合は   
音声ガイダンスが流れます。
「呼出秒数を×××秒に設定いたします。よろしければ#を、訂正するには*を押して下さい。」

step
4

確認後、設定する場合は  を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「設定いたしました。メインメニューです。…」

step
5

  を押して終了します。

※転送でんわサービスご契約時は、呼出時間は7秒に設定されています。
※呼出時間の設定は、転送先を変更したり転送でんわサービスを一時停止した後も保存されます。
※呼出時間を0秒に設定した場合、携帯電話の着信履歴に残らずに直接転送先に転送されます。
※電波の状態によっては、設定した呼出時間と実際の呼出時間が異なることがあります。
※転送でんわサービスを開始設定中に呼出時間の変更を行う場合は、呼出時間の変更をした後に「転送でんわサービス開始」の設定操作を行う必要があります。

◎ ガイダンスの有・無の設定

※本サービスの初期値は「転送ガイダンス有」になっています。

step
1

1 4 2 9  を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「メインメニューです。転送でんわサービスの…ガイダンスの有・無設定を行うには数字の2を、…」

step
2

2 を押します。

音声ガイダンスが流れます。
「転送でんわサービス中にガイダンスを流す場合には数字の1を、流さない場合には数字の0を押して下さい。」

step
3

 (ガイダンス有)  (ガイダンス無)

いずれかを押します。
音声ガイダンスが流れます。
「ガイダンスを有（無）に設定いたします。よろしければ#を、…」

step
4

確認後、設定する場合は  を押します。

step
5

  を押して終了します。

転送ガイダンスを「無」に設定したとき、以下の場合は発信者には呼出音しか聞こえません。

- ・転送先が通話中や圏外の場合
- ・電源を切っている場合
- ・公共モード（ドライブモード）に設定している場合

転送先が通話中のとき、留守番電話サービスセンターへ接続するには？

留守番電話サービスをご契約されている場合、転送中が話し中の時にかかってきた電話を留守番電話サービスセンターへ接続することができます。

1 4 2 1  を押します。

以降、左ページの「転送でんわサービスの開始」をご参照下さい。